



產品規格

產品規格	
輸入電壓	12Vdc
調光輸出介面	0~10Vdc
通訊距離	50m
通訊方式	無線雙向通信 with 智能控制器
產品尺寸	82 x 44.4 x 26.6mm
產品重量	41.2g


功能說明

1. 內建 1-10V 調光通訊介面。
2. 通訊模組置於燈具之外，LED 電源供應器能對通訊模組供電，LED 電源供應器與通訊模組間之介面符合「類比介面」標準規格，且符合電(源)-通(訊)分離之設計。
3. 調光通信模組為單燈單控的模組，可以連接一盞平板燈，除無線遠端控制調光該盞燈具及開關燈，外並可無線回傳該盞耗電功率至照明控制器。

設定說明

1. 自動掃描




選設定齒輪內顯示 1: 輸入密碼後執行 [自動掃描], 按[新增]即可掃描周遭有 RF 功能的通訊模組, 畫面上會顯示掃描到通訊模組的數量。

2. 群組設定



掃描完畢後, 執行[群組設定], 選擇要設定的 iCM

圖示, 則黑字會變成紅字, 此時 iCM 會快閃藍燈, 燈具會閃爍, 代表要設定該 iCM, 再點選 G1~G10 任一的 id, 則 iCM 的藍燈由快閃變慢閃, 此時燈具不閃爍, 表示群組設定完成。